

注) 表示板取りはずしのため100mm以上の余裕を取ってください。


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	PC/ABS樹脂	白(参考マンセル値:N9.0)
2	LEDモジュール	2	-	交換部品形名:L04 (前面用1個+背面用1個 2個入り)
3	点灯ユニット	1	-	-
4	非常用蓄電池	1	-	交換部品形名:E01 Ni-MH蓄電池 2.4V 700mAh
5	端子台	1	-	-
6	表示板	2	-	(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 | リモコン点検機能

リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。

定 格		特 性	
定格電圧(V)	AC100	誘導灯の区分	日露・BL形
入力電流	急 速 0.085	表示面の寸法(m)	タテヨコ 0.202 x 0.202
(A) トリクル	0.058	表示面の明るさ	10 以上
消費電力	急 速 3.7	(カンテラ) 照 度	13 以上
(W) トリクル	3.2	蓄電池の容量	20 分間



公共施設用
SH1-FSF21-BL ST1-FSF23-BL に適合

▲ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。この器具は、直射・雨・風のあたる場所、衝撃や振動のある場所、腐食性ガス(塩素ガス・硫黄成分等)や油液の発生する場所(プール等)、オイルミストが発生する場所等には使用しないでください。また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、天井直付け、吊り下げ専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。



型式認定番号
1AM221-3178

電圧	点灯方式	電圧(表示)	形名	FBK-20702-LS17
100	LS	(表示板含む) 1.7	品名	東芝誘導灯(避難口・通路兼用) (電池内蔵)
承認	担当	図番	AA2020-53424-02	
社	世良	番	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法	日本国内専用 (Use only in Japan)	